


LUCKY EVO B

100269.02 + 100250.99

LUCKY EVO B:HF D/I 56W L1406 3KNE DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1406



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: NERO
Dimmerazione: DALI
Emergenza: NO
L: 1406mm
A: 52mm
H: 91mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 62.9W
Flusso luminoso apparecchio: 5268lm
Flusso luminoso indiretto: 2830lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 56W
Flusso luminoso sorgente: 8436lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >80
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[LUCKY EVO B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:25:23

LUCKY EVO B

100269.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI



LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE L=6050

1002F1.99



LUCKY EVO B/C: DIFF. TRASP.+UGR L=6050


1002E8.99



LUCKY EVO B/C: DIFF. TRASP.+MICR.PER L1406


1002E1.99

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO




LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO

100261.02



LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO

100262.02




LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO

100263.02




LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE

100264.02



LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER

100247.02



LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI

100248.01

ACCESSORI DI MONTAGGIO



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

108919.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:25:23

LUCKY EVO B

100269.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

108920.02



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

108921.02



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

108922.02



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

1002B5.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:25:23