

LUCKY EVO B

100271.02 + 1002E0.99

LUCKY EVO B:HF D/I 43W L1125 3KNE PUSH + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Optica: MICROSTRUTTURATO
Colore: NERO
Dimmerazione: PUSH
Emergenza: NO
L: 1125mm
A: 52mm
H: 91mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 4.217kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 48.5W
Flusso luminoso apparecchio: 4056lm
Flusso luminoso indiretto: 2123lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 43W
Flusso luminoso sorgente: 6561lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >80
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[LUCKY EVO B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:06:03

LUCKY EVO B

100271.02 + 1002E0.99

LUCKY EVO B:HF D/I 43W L1125 3KNE PUSH + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: MICROSTRUTTURATO
Emergenza: NO
L: 1125mm
A: 48mm
H: 10mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.3kg

Dati tecnici

IP: 40
UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:06:03

LUCKY EVO B

100271.02 + 1002E0.99





LUCKY EVO B:HF D/I 43W L1125 3KNE PUSH + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO	100261.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO	100262.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO	100263.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE	100264.02
	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER	100247.02
	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	100248.01

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:06:03

LUCKY EVO B

100271.02 + 1002E0.99

LUCKY EVO B:HF D/I 43W L1125 3KNE PUSH + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

1002B5.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:06:03