


LUCKY EVO

100505.01 + 18743.99

LUCKY EVO: LED 32W 3K BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: OPALE

Colore: BIANCO

Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: NO

L: 1406mm

A: 52mm

H: 80mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 3.5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 34.4W

Flusso luminoso apparecchio: 2597lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 32W

Flusso luminoso sorgente: 4686lm

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[LUCKY EVO: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:05:27

LUCKY EVO

100505.01 + 18743.99

LUCKY EVO: LED 32W 3K BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406




novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: OPALE
L: 1406mm
A: 48mm
H: 10mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.3kg

Dati tecnici

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:05:27

LUCKY EVO

100505.01 + 18743.99

LUCKY EVO: LED 32W 3K BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA	18750.01
---	-------------------------------	----------

	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	18751.99
---	-------------------------------------	----------

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
---	-------------------------------------	-----------

	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA	106722.01
---	---------------------------------	-----------

	LUCKY EVO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE	18757.99
--	----------------------------------	----------

	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	18753.99
---	--------------------------------------	----------

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
---	--------------------------------	-----------

	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	18752.99
---	---------------------------------	----------

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
---	--------------------------------	-----------

	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA	1005A2.01
--	----------------------------------	-----------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:05:27