


LUCKY EVO

100519.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.3K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: Autonomia 1h/Ricarica 12h
L: 1687mm
A: 52mm
H: 80mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni eccetto batteria
Peso: 5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 40.5W
Flusso luminoso apparecchio: 3116lm
Flusso luminoso in emergenza: 9%
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 38W
Flusso luminoso sorgente: 5624lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >80
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, 2-22

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[LUCKY EVO: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:05:10

LUCKY EVO

100519.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.3K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948





Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: OPALE
L: 1687mm
A: 48mm
H: 10mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.35kg

Dati tecnici

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:05:10


LUCKY EVO


100519.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.3K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948


ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA	18750.01
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------

	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	18751.99
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------


ACCESSORI DI MONTAGGIO


	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------


	LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	18757.99
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------

	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	18753.99
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------

	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	18752.99
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------------

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------

	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA	1005A2.01
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	------------------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:05:10