

LUCKY EVO

100520.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.4K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: OPALE

Colore: BIANCO

Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: Autonomia 1h/Ricarica 12h

L: 1687mm

A: 52mm

H: 80mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni eccetto batteria

Peso: 5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 40.5W

Flusso luminoso apparecchio: 3265lm

Flusso luminoso in emergenza: 9%

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 38W

Flusso luminoso sorgente: 5829lm

Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, 2-22

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[LUCKY EVO: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:05:10

LUCKY EVO

100520.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.4K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: OPALE
L: 1687mm
A: 48mm
H: 10mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.35kg

Dati tecnici

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:05:10

LUCKY EVO

100520.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.4K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA

18750.01



LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO

18751.99

ACCESSORI DI MONTAGGIO



HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO

108685.99



LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE

18757.99



LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.

18753.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

108920.02



LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)

18752.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

108919.02



LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA

1005A2.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:05:10