

Caratteristiche

Uso: Interno
 Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE
 Emissione: DIRETTA
 Ottica: MICROPRISMATIZZATO
 Colore: NERO
 Dimmerazione: ON/OFF
 Emergenza: NO
 L: 2400mm
 A: 97mm
 H: 90mm
 Made in: ITALY
 Garanzia: 5 anni
 Peso: 6.6kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 82W
Flusso luminoso apparecchio: 5904lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 72W
Flusso luminoso sorgente: 9572lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[LUCKY MAXI: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

LUCKY MAXI

106203.02 + 106225.99

LUCKY MAXI: LED 72W 3K NERO L=2400 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER L2400






novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: MICROPRISMATIZZATO
L: 2400mm
A: 93mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.48kg

Dati tecnici

UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:04:32


LUCKY MAXI

106203.02 + 106225.99

LUCKY MAXI: LED 72W 3K NERO L=2400 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER L2400

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



LUCKY MAXI: TESTATE NERE (COPPIA)

106230.02



LUCKY MAXI: KIT DI GIUNZIONE


106231.99

ACCESSORI DI MONTAGGIO



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

108920.02



LUCKY MAXI: KIT SOSPENSIONE 3000 (1 PZ)

106229.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:04:32