



# HERO B

108787.20 + 108926.99

HERO B: 79W 4K 1960 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1960



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA  
Optica: OPALE TUTTA LUCE  
Colore: CAFFE  
Dimmerazione: PUSH  
Emergenza: NO  
L: 1960mm  
A: 53mm  
H: 92mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 7kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 88.8W  
Flusso luminoso apparecchio: 8647lm  
Flusso luminoso indiretto: 4452lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
N° Driver per prodotto: 3  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 79W  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[HERO B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:27:42

# HERO B

108787.20 + 108926.99

HERO B: 79W 4K 1960 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1960



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




## Caratteristiche

Uso: Interno  
Ottica: OPALE TUTTA LUCE  
L: 1960mm  
A: 52.5mm  
H: 15mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.13kg

## Dati tecnici

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:27:42








# HERO B

**108787.20 + 108926.99**




HERO B: 79W 4K 1960 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1960

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	<b>1087B1.20</b>
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	<b>1087A8.20</b>
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	<b>1087A7.20</b>
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	<b>1087A5.20</b>
	HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	<b>1087A3.20</b>
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	<b>1087A4.20</b>
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	<b>1087A6.20</b>

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	<b>1087B2.99</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	<b>108921.01</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	<b>108922.01</b>



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:27:42

# HERO B

**108787.20 + 108926.99**

HERO B: 79W 4K 1960 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1960

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

**108922.20**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF

**108921.20**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:27:42